

L

Przewód fazowy (faza) czarny



Klasa ochronna I. Oprawa z przewodem ochronnym. Przewód ochronny - symbol

L1

Przewód fazowy (faza) brązowy



Klasa ochronna I. Oprawa z przewodem ochronnym. Przewód ochronny - symbol

L1

Przewód zerowy (neutralny) niebieski








Symbol Podłączenie sieci od strony domu

PE

Przewód ochronny (dółto/zielony)



Symbol Podłączenie sieci od strony oprawy

**1****2****3****4****5**

Montaż kloszy E27

rys. 1



WSKAZÓWK DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I

Instalacji i podłączenia oprawy może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do prac przy sprzęcie elektrycznym

Instrukcję instalacji lampy umieszczono poniżej. Podczas instalowania należy przestrzegać obowiązujących norm. Przed instalacją należy sprawdzić czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy (ściana, sufit) nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa. Nie używać lampy jeżeli jej kabel nosi jakiegokolwiek ślady uszkodzenia.

UWAGA! W trakcie eksploatacji lampy jej części mogą być rozgrzane (niebezpieczeństwo oparzenia). W żadnym wypadku nie wolno dotykać żarówki lub części oprawy oświetleniowej podłączonej do prądu. Przed wykonaniem regulacji, czyszczenia lub wymiany żarówki należy lampę wyłączyć, a następnie pozwolić jej na samoczynne schłodzenie. W przypadku wymiany żarówki upewnić się, że nowe źródło światła ma parametry zgodne z wartościami na etykiecie oprawy.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Do czyszczenia lampy zalecamy użyć delikatnej ściereczki z mikrofibry zwilżonej np. płynem do szyb. Czyszczenie możliwe jest tylko przy odłączonym napięciu zasilającym. Nie dopuszczać do kontaktu wody lub innych płynów do części doprowadzających prąd. W razie takiej sytuacji używanie lampy możliwe jest po całkowitym wyschnięciu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi - nie wolno ich wyrzucać do pojemników na odpady domowe ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2002/96/WE) obowiązująca w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne środki utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr. 180, poz. 1495) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku, recyklingu zużytego sprzętu, a co za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY OŚWIELENIOWEJ:

- Wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej w miejscu montażu oprawy
- W zależności od rodzaju podłoża należy dobrać odpowiednie kołki montażowe. Wywiercić w podłożu otwór, w których zostaną umieszczone kołki montażowe. Średnicę oraz głębokość wiercenia odczytać z wybranych kołków. Rozstaw otworów dopasować do listwy montażowej z oprawy oświetleniowej.
- Podłączyć przewody instalacji domowej do instalacji lampy.

Wskazany w tabeli opis okablowania dotyczy tylko lampy. Okablowanie w budynku może się różnić. Nie wieszak lampy na przewodach wyprowadzonych z sufitu lub lampy.

- Zamontować kłoz (rys. 1), wkręcić źródło światła. Maksymalna moc podaje etykieta lampy.
- Włączyć zasilanie instalacji w pomieszczeniu.

Dane techniczne (zobacz etykieta lampy)



Klasa ochronności I
Ochronę przeciwporażkową przed dotykiem pośrednim wykonuje się łącząc zacisk ochronny lampy z przewodem PE, PEN lub uziemieniem.



Oprawa oświetleniowa przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie nadaje się do stosowania w środowisku o stałe utrzymującej się wilgotności.

IP20

Oprawa oświetleniowa zabezpieczona jest przed wnikaniem obcych ciał stałych większych niż 12mm oraz jest bez specjalnych środków ochrony przed wnikaniem wody. Nie wolno montować lampy w pomieszczeniach o dużej wilgotności.



Oprawa oświetleniowa nadaje się do bezpośredniego montażu na podłożu normalnie palnym.